

- Fjärrstyrd värme för fritidshus, arbetsbodar m.m. med larmfunktioner.

- Styrning av max 4 st grupper trådlösa NEXA vägguttag eller mottagare för inbyggnad.

- Inbyggd frostvakt.

- Inbyggd termostat med lokal styrning på fronten.

- Larmfunktioner.

- Meddelanden som SMS till max. 8 mobiltelefoner.

- Alla parametrar programmerbara med SMS meddelande.

- Ingångar för brandvarnare, magnet kontakter, IR detektorer eller dylikt.

- Reservdrift med standardbatterier.



GSM A22

GSM A22 är fullmatade med innovativa lösningar för full kontroll av din sommarstuga, arbetsbod med mera.

Trådlöst styrning av 4 st grupper 220 VAC moduler med hjälp av SMS-meddelande.

Den inbygga frostvakten talar om för dig när det är dags att skicka ett SMS och aktivera den inbyggda termostaten. Detta spar energi då värmen endast är på när den behövs.

Reserv batterierna ger A22 tillräckligt med kraft under lång tid och varna samtidigt med ett SMS om strömavbrott har uppstått

De två ingångar kan användas för brandvarnare, magnet kontakter eller rörelse detektorer.

Aktivering / avaktivering av A22 som larm görs med SMS .

A22 är förprogrammerad från fabrik och aktiveras med ett enkelt SMS. Omprogrammering av A22 görs med SMS meddelande. Samtliga fabriksinställningar kan omprogrammeras.

Data GSM A22

4 st kanaler för styrning av NEXA trådlösa mottagare i vägguttag eller för inbyggnad. Endast kanal 1 styrs av den inbygga termostaten

2 st ingångar, varav ingång 1 är avsedd för batteri matade rörelse detektorer och ingång 2 för brandvarnare. Flera rörelse detektorer och brandvarnare kan anslutas

2 st indikeringar för drift och installation.

Drivspänning : 6 VDC.

Batterier 3 st typ: AA (15A,LR6)

Strömförbrukning :

typiskt 20 mA i viloläge

typiskt 100 – 300 mA vid uppkoppling

Mått 70 x 170 x 20 mm (b x h x d).

Temp område: -20 till 65°C.

Kapsling : plastlåda.

Artikel: 7501 med laddare & antenn
& 1 st NEXA 3500W